●●●Windows 7 ISDN インターネット接続方法(初期設定)●●●

1. [スタート] - [コントロールパネル] をクリックします。



2. [ネットワークの状態とタスクの表示] をクリックします。

00-13+	コントロール パネル 🔹		• <del>•</del> •	□− <i>ı</i> レ ,
=>K:	ーターの設定を調整します		表示方法: カテゴリ ▼	
2000 1900 1900 1900 1900	システムとセキュリティ コンピューターの状態を強認 バックアップの作成 時期の発見と解決 ネットワークとインターネッ ネットワークの状態とタスク ホームグループと共有に開発 ノハードウェアとサウンド デバイスとプリンターの表示 デバイスの通知 プログラム プログラムのアンインストー	3 シー か な 大 ションの道訳 ションの道訳 ・ ル ・ い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	ユーザー アカウントと家族のための安全設定 ● ユーザー アカウントの追加または削除 ● 保護者による制限の設定 デスクトップのカスタマイズ テーマの変更 デスクトップの背景の変更 画面の紹像度の調整 特計、言語、および地域 キーボードまたは入力方法の変更 コンピューターの簡単操作 設定の現象の表示 現第ディスプレイの最遠化	
_				⊢
参考	アイコン表示の場合	は、[ネットワークと共 , すべてのコントロールパネル海目 ,	有センター]アイコンをクリックします	t.

3. [アダプターの設定の変更] をクリックします。



4. 接続用に作成したアイコンをダブルクリックします。



- 5. [接続] 画面が表示されます。
  - 「ユーザー名」と「パスワード」を入力して<mark>、[ダイヤル]</mark>ボタンをクリックします。

🐓 web-saninへB	<b>ę</b> 統	
ユーザー名(以)	x0becesox	
/12.7~ド(E):	ジビスワードを改要するには、ここをりいっします」	
<ul> <li></li></ul>	が接続するとき使用するために、このユーザー名とけな * * ーのみ(数) ューターを使うすべてのユーザー(A)	9-k
g14mp	1492	•
SITINO	キャンセル プロパティ(の) へル	2010

※ [ダイヤル]をクリックすると、接続が始まります。※フレッツ ISDN のダイヤルは「1492」です。 ご利用の料金プランが従量制のお客さまは、接続料金、および電話料金が発生します。 定額制のお客さまは、電話料金が発生します。 6. 接続を開始します。



7. タスクバー(画面の右下)のインジケータに、[x]や[!]が付いていないコンピュータの形のア イコンが表示されましたら接続完了です。

ブラウザやメールソフトを起動してご利用ください。

